

BOITIER DE PARALLÉLISATION



Grâce à ces boîtiers de parallélisation, additionnez la capacité et la puissance de 2 à 6 Rock-E ou Flywatt, en toute sécurité



Boîtier de 2



Boîtier de 6

Électriques		
Sorties	1x Maréchal DS6 90A ou 1x sorties P17 63A ou 1x 125A P17 monophasée	2x sorties 90A Maréchal ou 2x sorties 125A monophasé P17 ou 1x Powerlock T+P+N (400A)
Entrées	2x prises 50A 230V AC monophasées	6x prises 50A 230V AC monophasées
Protections électriques	Différentiels 30mA 90A courbe C lcc10KA 1x disjoncteur par prise : 2P 50A courbe C	Différentiels 30mA 125A courbe C lcc10KA 1x disjoncteur par prise : 2P 50A courbe C
Physiques		
Dimensions	21 x 48 x 19 cm	40 x 32 x 32 cm
Poids	7 kg	25 kg
Physique	Caoutchouc antichoc, imperméable, noir Poignées, empilable Voyants de présence tension par prise	
Environnement		
Imperméabilité	IP 54	IP 54
Fourni avec	2 x câbles XLR mâle/mâle 2 x câbles XLR femelle/femelle 2 x câbles XRL mâle/femme 2 x câbles de puissance 50A 1 x boîte de rangement câbles	4 x câbles XLR mâle/mâle 4 x câbles XLR femelle/femelle 4 x câbles XRL mâle/femme 6 x câbles de puissance 50A 1 x boîte de rangement câbles

	Boîtier de 2			Boîtier de 6		
Output	1x 90A maréchal DS6	1x 63A P17 Mono	1x 125A P17 Mono	2x 90A maréchal DS6	2x 125A P17 Mono	1x Powerlock T+P+N (400A)
Puissance max/prise	21 kW	15 kW	29 kW	21 kW	29 kW	92 kW
Puissance max boîtier	21 kW	15 kW	22 kW	42 kW	58 kW	58 kW
Disjoncteurs sortie	80 A	63 A	125 A	2x 80 A	2x 125 A	1x 250 A
Différentiel de protection	30 mA	30 mA	30 mA	2x 30 mA	2x 30 mA	Réglable (30mA à 5A)
Disjoncteurs protection	2x 50 A	2x 50 A	2x 50 A	6x 50 A	6x 50 A	6x 50 A

	Boîtier de 2			Boîtier de 6		
Nombre de machines connectées	1	2	3	4	5	6
Pmax theorique sortie Flywatt	11 kW	22 kW	33 kW	44 kW	55 kW	66 kW
Pmax theorique sortie ROCK-E	8 kW	16 kW	24 kW	32 kW	40 kW	48 kW