

ICÔNE	COULEURS LED	DESCRIPTION
	Blanc	1. Toutes les 10 LED « respirent » (augmentation et diminution progressive de l'intensité) : autotest système.
		2. En veille, les LED indiquent le niveau de batterie (chaque LED = 10 %).
		3. En charge, les LED clignotent séquentiellement. Ex. : à 70 %, les LED 1 à 7 clignotent.
		4. Pleinement chargé : toutes les LED blanches fixes.
	Vert	En décharge, les LED indiquent le niveau restant (chaque LED = 10 %).
	Jaune	1. La LED 1 devient jaune lorsque le niveau est entre 1 % et 10 %.
		2. Les LED 5 et 6 deviennent jaunes pour indiquer un avertissement interne.
	Rouge	1. LED 1 rouge fixe : batterie à 0 %, sortie désactivée.
		2. Toutes les LED rouges fixes : défaut système. Redémarrez. Si persistant, contactez le SAV.
		3. LED 1, 3, 5, 7, 9 rouges fixes : équipement verrouillé. Contactez le SAV.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'équipement.